

Model No.	Wire Range mm²/AWG 適用電線	螺栓規格		Dimension(mm/inch)主要尺寸						Q'TY BOX 包裝量
		stud size	d2	d3	l	a	c	d1	s	
DR2.5-1NB	0.5-1.5 mm² 22-16 AWG	#2	2.7 (.106)	6.0 (.236)	11.0 (.433)	5.0 (.196)	4.0 (.157)	1.6 (.062)	0.8 (.031)	1000
DR3-1NB	0.5-1.5 mm² 22-16 AWG	#4	3.2 (.125)	6.0 (.236)	11.0 (.433)	5.0 (.196)	4.0 (.157)	1.6 (.062)	0.8 (.031)	1000
DR3.5-1NB	0.5-1.5 mm² 22-16 AWG	#6	3.7 (.145)	6.0 (.236)	11.0 (.433)	5.0 (.196)	4.0 (.157)	1.6 (.062)	0.8 (.031)	1000
DRS4-1NB	0.5-1.5 mm² 22-16 AWG	#8	4.3 (.169)	7.0 (.275)	11.5 (.452)	5.0 (.196)	4.0 (.157)	1.6 (.062)	0.8 (.031)	1000
DR4-1NB	0.5-1.5 mm² 22-16 AWG	#8	4.3 (.169)	8.0 (.314)	12.0 (.472)	5.0 (.196)	4.0 (.157)	1.6 (.062)	0.8 (.031)	1000
DRS5-1NB	0.5-1.5 mm² 22-16 AWG	#10	5.3 (.208)	8.0 (.314)	12.5 (.492)	5.0 (.196)	4.0 (.157)	1.6 (.062)	0.8 (.031)	1000
DR5-1NB	0.5-1.5 mm² 22-16 AWG	#10	5.3 (.208)	10.0 (.393)	13.0 (.511)	5.0 (.196)	4.0 (.157)	1.6 (.062)	0.8 (.031)	1000
DR6-1NB	0.5-1.5 mm² 22-16 AWG	1/4	6.5 (.255)	10.0 (.393)	13.0 (.511)	5.0 (.196)	4.0 (.157)	1.6 (.062)	0.8 (.031)	1000
DRL6-1NB	0.5-1.5 mm² 22-16 AWG	1/4	6.5 (.255)	11.0 (.433)	15.0 (.590)	5.0 (.196)	4.0 (.157)	1.6 (.062)	0.8 (.031)	1000
DR8-1NB	0.5-1.5 mm² 22-16 AWG	5 16	8.4 (.330)	14.0 (.551)	17.0 (.699)	5.0 (.196)	4.0 (.157)	1.6 (.062)	0.8 (.031)	1000
DR10-1NB	0.5-1.5 mm² 22-16 AWG	3/8	10.5 (.413)	14.0 (.551)	17.0 (.699)	5.0 (.196)	4.0 (.157)	1.6 (.062)	0.8 (.031)	1000
DR3-2.5NB	1.5-2.5mm² 16-14AWG	#4	3.2 (.125)	6.0 (.236)	11.0 (.433)	5.0 (.196)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
DR3.5-2.5NB	1.5-2.5mm² 16-14AWG	#6	3.7 (.145)	6.0 (.236)	11.0 (.433)	5.0 (.196)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
DRS4-2.5NB	1.5-2.5mm² 16-14AWG	#8	4.3 (.169)	6.8 (.267)	11.6 (.456)	5.0 (.196)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
DR4-2.5NB	1.5-2.5mm² 16-14AWG	#8	4.3 (.169)	8.0 (.314)	12.0 (.472)	5.0 (.196)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
DRS5-2.5NB	1.5-2.5mm² 16-14AWG	#10	5.3 (.208)	8.0 (.314)	13.5 (.531)	5.0 (.196)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
DR5-2.5NB	1.5-2.5mm² 16-14AWG	#10	5.3 (.208)	10.0 (.433)	14.0 (.551)	5.0 (.196)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
DR6-2.5NB	1.5-2.5mm² 16-14AWG	1/4	6.5 (.255)	11.0 (.433)	16.0 (.629)	5.0 (.196)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
DR8-2.5NB	1.5-2.5mm² 16-14AWG	5/16	8.4 (.330)	14.0 (.551)	17.0 (.669)	5.0 (.196)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
DR10-2.5NB	1.5-2.5mm² 16-14AWG	3/8	10.5 (.413)	15.0 (.590)	17.0 (.669)	5.0 (.196)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
DRL10-2.5NB	1.5-2.5mm² 16-14AWG	3/8	10.5 (.413)	18.0 (.708)	18.5 (.728)	5.0 (.196)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
DR12-2.5NB	1.5-2.5mm² 16-14AWG	1/2	13.0 (.511)	18.0 (.708)	20.0 (.787)	5.0 (.196)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
DR4-6NB	2.5-6mm² 12-10 AWG	#8	4.3 (.169)	8.0 (.314)	14.0 (.551)	6.0 (.236)	6.0 (.236)	3.6 (.141)	1.0 (.039)	1000
DR5-6NB	2.5-6mm² 12-10 AWG	#10	5.3 (.208)	10.0 (.393)	15.0 (.590)	6.0 (.236)	6.0 (.236)	3.6 (.141)	1.0 (.039)	1000
DR6-6NB	2.5-6mm² 12-10 AWG	1/4	6.5 (.255)	11.0 (.433)	16.0 (.629)	6.0 (.236)	6.0 (.236)	3.6 (.141)	1.0 (.039)	1000
DR8-6NB	2.5-6mm² 12-10 AWG	5/16	8.4 (.330)	14.0 (.551)	19.0 (.748)	6.0 (.236)	6.0 (.236)	3.6 (.141)	1.0 (.039)	1000
DR10-6NB	2.5-6mm² 12-10 AWG	3/8	10.5 (.413)	18.0 (.708)	21.0 (.826)	6.0 (.236)	6.0 (.236)	3.6 (.141)	1.0 (.039)	1000
DR12-6NB	2.5-6mm² 12-10 AWG	1/2	13.0 (.511)	18.0 (.708)	21.0 (.826)	6.0 (.236)	6.0 (.236)	3.6 (.141)	1.0 (.039)	1000
DR5-10NB	10mm² 8 AWG	#10	5.3 (.208)	10.0 (.393)	16.0 (.629)	8.0 (.314)	8.0 (.314)	4.5 (.177)	1.1 (.043)	500
DR6-10NB	10mm² 8 AWG	1/4	6.5 (.255)	11.0 (.433)	17.0 (.669)	8.0 (.314)	8.0 (.314)	4.5 (.177)	1.1 (.043)	500
DR8-10NB	10mm² 8 AWG	5/16	8.4 (.330)	14.0 (.551)	20.0 (.787)	8.0 (.314)	8.0 (.314)	4.5 (.177)	1.1 (.043)	500
DR10-10NB	10mm² 8 AWG	3/8	10.5 (.413)	18.0 (.708)	21.0 (.826)	8.0 (.314)	8.0 (.314)	4.5 (.177)	1.1 (.043)	500
DR12-10NB	10mm² 8 AWG	1/2	13.0 (.511)	22.0 (.866)	23.0 (.905)	8.0 (.314)	8.0 (.314)	4.5 (.177)	1.1 (.043)	500
DR14-10NB	10mm² 8 AWG	9/16	15.0 (.590)	22.0 (.866)	23.0 (.905)	8.0 (.314)	8.0 (.314)	4.5 (.177)	1.1 (.043)	500